

# PRIOLITE

**Lichtformer PREMIUM**

## Bedienungsanleitung

### Einleitung

Wir bedanken uns, dass Sie sich für den Kauf eines **PRIOLITE** Zubehörteils entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bei Fragen rund um unsere Produkte stehen wir gerne zur Verfügung. Ihre **PRIOLITE** GmbH

### Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Lichtformer Premium gehören: 1) 1 Textilbezug mit eingebrachten Stäben, 2) 1 Innendiffuser, 3) 1 Außendiffuser, 5) 1 Speedring sowie 6) 1 Tasche. Waben sind als Zubehör erhältlich. Der Grand Para wird mit einem Diffuser geliefert.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das vorliegende Produkt ist bestimmt zur Verwendung als lichtformender Vorsatz montiert an ein Priolite Blitzgerät für den Einsatz im Rahmen der professionellen Fotografie. Das Produkt darf zu keinem anderen Zweck benutzt werden. Der Lichtformer darf nicht extremen Temperaturen (>60°C, <-20°C), Feuchtigkeit, Chemikalien zu Reinigungszwecken, Staub oder Druck ausgesetzt werden.

### Sicherheitshinweise beim Umgang mit Lichtformern

- Das Blitzgerät ist stets erst an seinem endgültigen Einsatzort aufzustellen und der entsprechende Lichtformervorsatz zu montieren, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Dementsprechend ist auch vor jedem Umstellen des Gerätes oder Wechsel des Lichtformers das Blitzgerät auszuschalten.
- Nach längerem Betrieb können sich das Gerät sowie montiertes Zubehör stark aufheizen. Um Verbrennungen beim Berühren zu vermeiden, ist mit einem geeigneten Wärmeschutz zu hantieren bzw. die Abkühlphase abzuwarten. Wegen der Wärmeentwicklung darf das Blitzgerät nicht in der Nähe von entflammaren Gegenständen betrieben werden. Bei Dekorationen für fotografische Zwecke ist auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten.
- Beim Auf- und Abbau des Lichtformers ist darauf zu achten, dass durch Herunterfallen des Speedrings Schutzglas und Blitzröhre nicht beschädigt werden.
- Eine beschädigte Blitzröhre bedeutet Lebensgefahr, da die spannungsführenden Elektroden berührt werden können. Das Gerät ist in diesem Fall sofort auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen. Aus Sicherheitsgründen ist nach der Trennung vom Stromnetz noch eine Wartezeit von mindestens 5 Minuten einzuhalten, um zu gewährleisten, dass die Kapazitäten sich über die interne Sicherheitsschaltung entladen haben. Dasselbe gilt für jegliche Art von Wartungsarbeiten oder vor Transporten, die nur an dem ausgeschalteten, vom Stromnetz getrennten Gerät nach Einhaltung der Wartezeit durchgeführt werden dürfen.

### Aufbau des Lichtformers

- Den Speedring so positionieren, dass der kleinere blitzgeräteseitige Ringdurchmesser nach unten zeigt und die Metallstäbe unter Verwendung der folgenden Bohrungen bis zum Anschlag einführen:  
Striplight: S1-S3-S2-S4; Softbox: 1-2-3-4; Octaform: 1-2-3-4-5-6-7-8.  
Beim Grand Para sind alle 16 Bohrungen zu verwenden.



- Die an den 4 äußeren Ecken des Lichtformers angebrachten Laschen aufklappen und das andere Ende eines jeden Metallstabes tief in die jeweilige Lasche einführen. Bei der Befestigung der Stäbe diagonal vorgehen.
- Nach Montage aller Metallstäbe diese mit etwas Druck wieder zurückschieben und die Klettverschlüsse der Laschen wieder verschließen.



- Den Innendiffusor mit den Druckknöpfen befestigen.
- Den Außendiffusor gleichmäßig am äußeren Rand festkleben.
- Als Zubehör erhältliche Textilwaben können ebenfalls mit Klett befestigt werden.

### Befestigung des Lichtformers

Zum Befestigen des Lichtformers am Blitzgerät werden zunächst die Haltekrallen in die geöffnete Position gebracht. Dazu den Reflektorhebel gegen die Federkraft bis zum Anschlag drücken und gespannt halten. Jetzt den Speedring mit montiertem Lichtformer plan und bündig an das Gerät ansetzen und nicht verkanten. Anschließend den Hebel zum Verriegeln in Richtung der Federkraft in die Ausgangsposition zurückbringen. Zum Lösen Zubehörteil festhalten (Vorsicht - dies könnte sehr heiß sein!), den Hebel zum Entriegeln wieder gegen die Federkraft spannen und Zubehör abnehmen. Beim Demontieren den Lichtformer gut festzuhalten, um zu verhindern, dass Schutzglas und Blitzröhre durch das Herunterfallen des schweren Metall-Rückteils beschädigt werden.

### Kontakt

**PRIOLITE GmbH**  
Gattinger Str. 7  
D-97076 Würzburg

Tel.: +49 (0)931 20700000  
Fax: +49 (0)3222 4307127

E-mail: [info@priolite.com](mailto:info@priolite.com)  
Web: <http://www.priolite.com>